



Katalogový list

MAD 1

Mincovní automat pro otevírání dveří

MAD 1 je mincovní automat pro odblokování (odemčení) dveří. Automat MAD 1 má použití v místech, kde je třeba otevírat vstupní dveře za poplatek, např. bezobslužné placení WC.

Vhozením určené hodnoty do automatu se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Automat počítá vhozené mince až do nastavené hodnoty pro povolení vstupu (i různé hodnoty mincí) Automat přijímá dvě měny, standardně Kč a €.

MAD 1 lze nastavit do dvou funkčních režimů:

1. bez blokace dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládaný společný vstup na sociální zařízení a dveře se otevřou vždy po vhození požadovaného obnosu
2. s blokací dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládan vstup do 1 kabinky a v případě jejího obsazení musí vstup blokován.

Na požadavek může být automat MAD 1 vybaven počítadlem mincí PM 3, případně rámečkem s krytem zámku RMA 1.

Automat dodáváme také v nástěnné verzi MAD 1.3, ve verzi MAD 6, která je navíc rozšířena o ovládání ventilace, světla a vnitřní SOS tlačítka pro vozíčkáře (siréna, otevření dveří), popř. verzi rozšířenou i o euroklíč (vozíčkáři vstup zdarma) pod názvem MAD 6 INV.

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámekem
- elektromagnetický zámek
- magnetický spínač





Na požádání

RMA 1 - rámeček s krytem zámku

PM 3 - interní počítadlo mincí

Typová provedení

- MAD 1 mincovní automat pro otevírání dveří - 12 V, 50 Hz

Technické detaily

- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 4 VA elektronika
špičkově 20 VA při snímání mince
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 1x MAD 1)
ZAC 1/50 (max. 2x MAD 1)
- druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 Euro
žetony ZT 2
jiné mince na objednání
- hmotnost 2,6kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připravena nika pro instalaci mincovního automatu.
- Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Rozvody k jednotlivým prvkům sestavy se provedou kabely podle schématu kompletní sestavy.

Schéma

