



## Katalogový list

### MAP 2

#### Mincovní automat pro ovládání 2-5 praček nebo jiných spotřebičů

**MAP 2** je mincovní automat určený pro regulované používání 2–5 automatických praček, sušiček, průtokových ohřivačů, případně jiného elektrického spotřebiče o příkonu odpovídajícím spínací schopnosti instalovaného stykače. Silová část RM není součástí dodávky a musí být objednána samostatně, případně řešena v rámci projektu elektroinstalace. Příslušnému poplatku odpovídá určitá doba připojení elektrického spotřebiče na napětí.

Automat přijímá různé hodnoty mincí a sčítá je. Automat pracuje ve dvou měnách, standardně Kč a €.

Delší čas může uživatel zvolit vhozením dalších mincí. Po vhození mince automat sepne stykač v napájecím přívodu a na daný čas připojí spotřebič.

Automat MAP 2 může být na požadavek vybaven počítadlem mincí PM 4, případně rámečkem s krytem zámku RMA 2.

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



#### Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámekem
- slučovací skříňka

#### Typová provedení

- |          |   |
|----------|---|
| • MAP 2  | mincovní automat pro ovládání 2-5 praček nebo jiných spotřebičů |
| • RM 2.1 | silová skříň pro MAP 2 - pro 2-3 pračky (spotřebičů do 16 A)    |
| • RM 2.2 | silová skříň pro MAP 2 - pro 4-5 praček (spotřebičů do 16 A)    |



### Technické detaily

- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 10 VA (20 VA špička při snímání mince)
- napájecí zdroj ZAC 1/20; ZAC 1/50; ZAC 1/36L
- výstup z automatu 12 V, 50 Hz
- zatížitelnost výstupu max. 3 A
- doba sepnutí výstupu 85 hod.
- druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč  
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €  
žetony ZT 2
- hmotnost 2,6 kg

### Požadavky na stavební připravenost

- Připravena nika při instalaci mincovního automatu.
- Připraven napájecí kabel pro přívod napětí - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Přívod ke spotřebiči provést dle spínaného spotřebiče.
- Provést úpravu rozvaděče nebo osadit pomocný rozvaděč se spínacími prvky.

### Schéma

